

Utility Meter UMG 604 E-PRO

El Utility Meter UMG 604 E-PRO (contador de servicios públicos) es un aparato de medición universal. Puede integrarse tanto en la red de baja tensión como en la de media tensión (mediante transformadores). Además de para el control de la potencia reactiva controlado por tensión Q(U), también se utiliza para el control de la potencia reactiva en el punto de inyección, así como para registrar los valores medidos para enviar la respuesta al operador de la red. Resulta adecuado como medidor de consumo para grandes cargas.



Datos técnicos

Tensión de alimentación	95 - 240 V (45 - 65Hz); 135 - 340 V CC
Categoría de medición	300V CATIII
Entradas de medición	4 entradas de medición de tensión, 4 entradas de medición de corriente, 1 entrada de medición de temperatura
Rango de medición	L - N: 10 - 300 V; L - L: 17 - 520 V; 45 - 65 Hz
Transformador de corriente	..1, ../5A
Interfaces	RS232, RS485, Ethernet 10/100 BaseTX, 2 entradas digitales, 2 salidas digitales
Memoria adicional	Flash de 128 MB
Número de artículo	257197