

## Utility Meter UMG 604 E-PRO

Le Utility Meter UMG 604 E-PRO est un appareil de mesure universel. Il peut être intégré sur le réseau basse et moyenne tension (à l'aide de tores de comptage). Outre la régulation de la puissance réactive commandée par la tension Q(U), il est mis en place pour la régulation de la puissance réactive au point d'injection et pour l'enregistrement des valeurs de mesure pour la transmission à l'exploitant de réseau. Il peut aussi servir de compteur de consommation pour de grandes charges.



### Données techniques

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tension de l'alimentation | 95 à 240 V (45 à 65 Hz) ; 135 à 340 V <sub>DC</sub>  |
| Catégorie de mesure       | 300 V CATIII   |
| Entrées de mesure         | 4 entrées de mesure de la tension, 4 entrées de mesure du courant,<br>1 entrée de mesure de la température |
| Plage de mesure           | L - N : 10 V à 300 V ; L - L : 17 à 520 V ; 45 à 65 Hz   |
| Transformateur de courant | ..1, ..1/5 A   |
| Interfaces                | RS232, RS485, Ethernet 10/100 BaseTX,<br>2 entrées numériques, 2 sorties numériques                        |
| Mémoire supplémentaire    | 128 Mo Flash   |
| Référence                 | 257197   |