

Utility Meter UMG 104

L'Utility Meter è un indicatore universale. Può essere integrato sia nella rete a bassa tensione che in quella a media tensione (tramite convertitore). Oltre alla regolazione della potenza reattiva guidata dalla tensione Q(U) viene utilizzato per la regolazione della potenza reattiva nel punto di immissione e per rilevare valori di misura per il feedback al gestore della rete. È idoneo come contatore di consumo per grandi carichi.



Dati tecnici

Misurazione di tensione	17 V - 520 V L-L, 4 ingressi
Misurazione di corrente	Max 5A°
Interfaccia	RS485
Tensione di esercizio	135 - 340 VDC alimentazione di tensione
Montaggio	Barra DIN, 95 - 240 VAC / 135 - 340 VDC alimentazione di tensione
Garanzia	1 anno
Codice articolo	255385